



LAPANTHERA KFT.





1043. Budapest, Csányi László u. 34.

Telefon: +36-1-613-5453 // +36-1-613-5457 Mobil: +36-30-539-7624

E-mail: sczirjak@lapanthera.hu ajanlatkeres@lapanthera.hu info@lapanthera.hu rendeles@lapanthera.hu

Weboldal: www.lapanthera.hu www.meanwell.hu www.orbis.hu www.uni-t.hu

UNI-T MULTIMÉTEREK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

	UT131A		UT131B		UT131C		UT131D	
								
	Tartomány	Pontosság	Tartomány	Pontosság	Tartomány	Pontosság	Tartomány	Pontosság
DC feszültség	200mV/2V/20V/ 200V/250V	± (0.8% + 1)	200mV/2000mV/20V/ 200V/250V	± (0.5% + 3)	200mV/2000mV/20V/ 200V/250V	± (0.5% + 2)	200mV/2000mV/20V/ 200V/250V	± (0.5% + 2)
AC feszültség	200mV/2V/20V/ 200V/250V	± (1.0% + 2)	200V/250V	± (1.2% + 3)	200V/250V	± (1.2% + 3)	200V/250V	± (1.2% + 10)
DC áram	200μA/2000μA/20mA/ 200mA/2A/10A	± (1.0% + 3)	200μA/200mA/10A	± (1.0% + 2)	–	–	–	–
AC áram	200μA/2000μA/20mA/ 200mA/2A/10A	± (1.2% + 3)	–	–	–	–	–	–
Ellenállás	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/ 2MΩ/20MΩ/200MΩ	± (0.8% + 2)	200Ω/2kΩ/20kΩ/ 200kΩ/20MΩ	± (0.8% + 2)	200Ω/2kΩ/20kΩ/ 200kΩ/20MΩ	± (0.8% + 2)	–	–
Kapacitás	2nF/20nF/200nF/ 2μF/20μF/200μF	± (3% + 5)	–	–	–	–	–	–
Méréshatárváltás	AUTOMATIKUS		KÉZI		KÉZI		KÉZI	
Dióda	✓		✓		✓		✓	
Battery Test	–		1.5V/9V/12V	✓	–		–	
Érintésmentes feszültségkeresés (NCV)	–		–		–		✓	
Szakadásvizsgálat	✓		✓		✓		✓	
Túlterhelés figyelmeztetés	✓		✓		✓		✓	
Data Hold	✓		✓		✓		✓	
Relatív mód	✓		–		–		–	
Alacsony elem töltöttség jelzés	✓		✓		✓		✓	
Automatikus kikapcsolás	✓		✓		✓		✓	
Automatikus háttérvilágítás kikapcsolás	✓		✓		✓		✓	